วิธีการ Setting Multi Session = Enable สำหรับ ปริ้นเตอร์รุ่น mC-Print 3 ผ่านแอพลิเคชั่น

1. Download Star Quick Setup Utility จาก App Store หรือ Play Store



- 2. เชื่อมต่อ สาย Lan กับปริ้นเตอร์
- Self -test เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อทำการตรวจสอบ IP Printer โดยวิธีการ Seft- test กดปุ่ม Feed ค้างไว้ และเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ รอจนปริ้นเตอร์ ปริ้น Self -test ออกมา จึงทำการปล่อยปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง



วิ<del>ธี</del>การ Setting Multi Session = Enable สำหรับ ปริ้นเตอร์รุ่น mC-Print 3 ผ่านแอพลิเคชั่น

4. เปิด Star Quick Setup Utility >> เลือกปริ้นเตอร์

Star Quick Setup Utility Ver.1.0.0		<b>〈</b> Back	Select Printer	S
Selected Printer #C-P 192.168.2.61 LAN / Model: mC-Print3 (MCP31L) 00:11:62:1D:28:23	Print3	Searching 🗦	12 15	
Top Menu		192.168.2.61		
Start Guide (Initial Settings)	>	LAN / Model: m 00:11:62:1D:28:	C-Print3 23	
Printer Operation Check	>			
Printer Settings	>			
Online Manual	>			
(i) Others	>			
เลือกปริ้นเตอร์				

5. เลือก IP ปริ้นเตอร์ที่ต้องการ Setting จากนั้น กดปุ่ม "Yes"



6. เลือกเมนู "Printer Setting"



## 7. เลือก Menu "Network Setting "



วิธีการ Setting Multi Session = Enable สำหรับ ปริ้นเตอร์รุ่น mC-Print 3 ผ่านแอพลิเคชั่น

8. เลือก Detail Setting = Enable

TCP Port 9100 multi session = Enable จากนั้นกด Apply เพื่อทำการบันทึกค่า Setting

🗸 Back	Network Settings				
DH	CP (Automatio	get IP address)			
IP Address	8.2.	61			
Subnet Mask 255 . 25	5. 255.	0			
Default Gatew 192 . 16	ay 88.2.	1	1	,	
			Detail Settings		
DHCP Timeou	t				
Disconnect Me	essage		2	$\bigcirc$	
TCP Port 9100	Multi Session				
TCP Port 9100	) Data Timeout (	sec)		<b>0</b> 30	
SteadyLAN			Disable Enable for i0	DS	
				3	



Factory Default

้ วิ<del>ธี</del>การ Setting Multi Session = Enable สำหรับ ปริ้นเตอร์รุ่น mC-Print 3 ผ่านแอพลิเคชั่น

9. รอจน ขึ้น Success

🔇 Back		Network Settings					Ś	
DHCP (Automatically get IP address)								
IP Address								
192 .	168	].[	2	].[	61			
Subnet M	Subnet Mask							
255 .	255		255		0			
Default G	ateway							
192 .	168		2		1			
						Detail Setting		
						Detail Setting		
DHCP Tir	meout							
0				Si	ICCES	s		
Disconne	20							
TCP Port					ОК			
ICP Port 9100 Data Timeout (sec) 0						30		
SteadyLA	AN					Disable	2	

10.ทำการ self-test เพื่อตรวจสอบค่าอีกครั้ง โดยค่า **9100 muti session = Enable** 

```
***********
            Network Configuration
*******
MAC Addr(Printer) 00:11:62:1D:28:23
MAC Addr(iPad) 00:11:62:25:E8:23
                       : 0.0.0.0
IP Address
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
: ENABLE
IP Address
                       : ENABLE
DHCP Timeout
                       : 8.8.8.8
: 8.8.4.4
DNS 1
DNS 2
                                      "guest"
"******
"user" Login Password
"root" Login Password
Web Refresh Time (Sec.)
9100 Multi Session
9100 Data Timeout (Sec.)
                                      5
                                    : ENABLE
                                    :-0----
                                      DISABLE
 Disconnect Message
                                    :
                                     DISABLE
                                    •
 SteadyLAN
 << SSL/TLS >>
Certificate
                                    : Self-Signed
                                   : Exist
: Not exist
 Self-Signed Certificate
 CA-Signed Certificate
<< Star Micronics Cloud >>
Receipt Upload : DISABLE
                     Not registered
Not registered
Not registered
 Retailer
Device Name
Device ID
 << Star CloudPRNT >>
```