

วิธีตั้งค่า MSW Setting ให้รองรับการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น (mCP2,3)

เปลี่ยนการตั้งค่า Memory Switch Setting โดยใช้ mCollection Printer Utility บน PC

1. ดาวน์โหลด driver utility จาก <u>http://www.starmicronics.com/support/</u> โดยพิมพ์ชื่อ และเลือกเครื่องพิมพ์ตามภาพ



่ 2. กด Download ใน "Star Windows Software Full" และทำการติดตั้ง <mark>(ห้ามเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ในขณะติดตั้งโปรแกรม)</mark>





 เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ mC-Print2/3 กับ PC โดยใช้สาย USB จากนั้นเปิดโปรแกรม Printer Utility และเลือกเครื่องพิมพ์ที่ ต้องการจะตั้งค่า จากนั้น กด next



4. เลือก USB และ คลิก Done จากนั้นใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ จากนั้น คลิก OK





6. คลิก Print Setting และ รอโปรแกรมโหลดข้อมูล

\frown	Utility Functions
	<u>Windows Printer Queue Management</u> This function will allow for the installing and management of printer queues for the windows printer spool system.
MCP31	Star Micronics Cloud Enable retailers to engage with customer more effectively. Printer Settings Use this function to configure your printer's settings and fine tune its operation.
MCP31 StarPRNT Mode USB Star MCP31	Barcode Reader Settings Use this function to configure your barcode reader's settings and fine tune its operation. Troubleshooting
<u>Check</u> <u>Change</u>	variety of diagnostic print patterns.
Connection Manager MCP31-USB:Star MC ~	OPOS This function allows you to register and configure OPOS POSPrinter, CashDrawer, Scanner, LineDisplay and ToneIndicator devices.
<u>Rename</u> <u>Delete</u> <u>Create New</u>	Logo Store Use this to store your logos and images into the printer. This is often useful in terms of deployment and also in terms of print speed.
	Firmware Update Use this functin to update your pinter's firmware.

7. เปลี่ยนหัวข้อ 'Asian Character = Double Byte Character Set (DBCS)'

				_
\frown	Utility Functions > Printer Settings			
$\langle \rangle$	Category All	✓ * : Default Option		
	ASB (Bluetooth)	Disable *	•	^
МСРЗ1	ASB (LAN)	Enable *	•	
Current Connection	ASB (USB Type-A)	Enable *	•	
MCP31 StarPRNT Mode USB	ASB (USB Type-B)	Enable *	•	
Star MCP31	Asian Character (DBCS)	Double-Byte Character Set (DBCS)	•	
	Block Print Start Timing (Trigger)	Detect Page End (All I/F) *	•	
Connection Manager	Character Size	12 dots (Japanese)/ 13 dots (others/DBCS), 12 dc	•	
	<u>Character Size (Kanji)</u>	26dots *	•	
	Code Page	Normal *	*	
	Compression (Barcode)	Compress *	•	
				¥



 \times

8. เปลี่ยนหัวข้อ 'Multi Bytes Character Code = Japanese' จากนั้น คลิก Store เพื่อบันทึกการตั้งค่า



🜠 Star Micronics mCollection Printer Utility





เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ Star Quick Setup Utility บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านระบบ Bluetooth และเปิดแอพลิเคชั่น Star Quick Setup Utility บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (ดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Google Play)

Bluetooth			
Now discoverable as " 3anl <alore".< td=""><td></td><td>Star C</td><td>Quick Setup</td></alore".<>		Star C	Quick Setup
MY DEVICES			
AVH-P2450BT	Not Connected (i)	STAR MICRONICS CO., LTD.	
RAZR B1	Not Connected (i)	5K+	E
mC-Print3-J0187	Connected (i)	Downloads	Everyone 🙂



Utility

2. คลิก Selected Printer

4:41 🗳	4:41 🖻 🖸 🔰 🔌 🔍 세 着			
Star (Star Quick Setup Utility Ver.1.1.0			
	Selected Printer 192.168.2.71 LAN / Model: mC-Print2 (MCP20) 00:11:62:1B:E2:05	<i>"</i>C-Print2		
Top Men	u			
÷	Start Guide (Initial Settings)			
P	Printer Operation Check			
ð	Printer Settings			
	Online Manual			
<i>(i)</i>	Others			

3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ





4. กด Printer Setting

4:41 🗳 🕻	4:41 🗷 💌 🖸 💦 🔌 😪 🔤		
Star Quick Setup Utility Ver.1.1.0			
	Selected Printer 192.168.2.71 LAN / Model: mC-Print2 (MCP20) 00:11:62:1B:E2:05	"C-Print2	
Top Men	u		
÷	Start Guide (Initial Settings)		
	Printer Operation Check		
ð	Printer Settings		
	Online Manual		
i	Others		

5. กด Memory Switch Setting

÷	Printer Settings	f
	Selected Printer mC-Print3-G0022 Bluetooth / Model: mC-Print3 (MCP31CB) 00:11:62:28:62:EF	™C-Print3
Print Set	tings	
	Memory Switch Settings	
° v	Logo Settings	
	Trigger Button Settings	
	Print Media Settings	



6. เปลี่ยน Character Set เป็น Multi Byte (MBCS) และ MBCS Font Set เป็น Japanese แล้วกด APPLY

\leftarrow Memory Switch Settings		C	
	Function Bit		
Region			
Character Set		Multi Byte (MBCS)	
MBCS Font Set		Japanese	
Special Region		Standard	
	Single Byte (SBCS)		
Multi Byte (MBCS)			
FACTORY DEFAULT		APPLY	

7. ไฟ LED ที่เครื่องพิมพ์ จะกระพริบ 1 ครั้ง และจะปรากฏสถานะ 'Success' บนแอพลิเคชั่น จากนั้นกด OK เป็นอันเสร็จสิ้น