



## วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ STAR SM-T300i [ผ่าน Bluetooth]

\* คู่มือนี้ใช้การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth บน Windows ในการอัปเดต


1. เชื่อมต่อ Windows PC กับ เครื่องพิมพ์ ผ่าน Bluetooth




1.1 จากนั้น Windows จะได้รับ COM Port [ตรวจสอบได้ ผ่าน Control Panel > Devices and Printers จากนั้น คลิกขวาที่ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือก “Properties > Hardware Tab”]




2. เปิดโปรแกรมที่ใช้ Update Firmware “SM-T300i\SM-T300i\_v3.3\FW\_Rewriting\_Tool”




3. คลิก “Port”




4. เลือก “COM Port” อันเดียวกันกับที่ Windows ได้รับ [ตามขั้นตอนที่ 1.1 > COM8] จากนั้น คลิก “OK”




4.1 โปรแกรมจะโชว์สถานะการเชื่อมต่อ...



5. คลิก “Load File > Load Program File” เพื่อเลือกไฟล์ของ Firmware ที่ต้องการอัปเดต



6. ไปที่ไฟล์ Firmware ตามโฟลเดอร์ ด้านล่าง จากนั้น คลิก “i350(RX)\_SM\_T301\_DB\_US\_3.3\_PGM.bin” และคลิก “Open”



- 6.1 จากนั้น โปรแกรมจะทำการโหลดไฟล์ เพื่อรออัปเดต...

```
FW Rewrite Tool for SM-S,T (COM)
Write! Load File! Port! About! Exit!
-----
Connection success COM8,57600,8,0,0
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File loading...
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File load success.
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File Size : 524288 BYTE.
Check Sum : CCC8h
|
```


7. คลิก “Write > Write Firmware” เพื่อทำการอัปเดต Firmware

```
FW Rewrite Tool for SM-S,T (COM)
Write! Load File! Port! About! Exit!
-----
Write Firmware 10,8,0,0
Abort i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File loading...
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File load success.
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File Size : 524288 BYTE.
Check Sum : CCC8h
|
```


- 7.1 จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการอัปเดต

```
FW Rewrite Tool for SM-S,T (COM)
Write! Load File! Port! About! Exit!
-----
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File loading...
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File load success.
i350(RX)_SM_T301_DB_US_3.3_PGM.bin File Size : 524288 BYTE.
Check Sum : CCC8h
***Model Name : i350(RX) ***
***Model Name : i350(RX)_***


Download Start >>>>>
Processing.....
```




8. เมื่อเสร็จแล้ว โปรแกรมจะโชว์ “Success & Write End!” จากนั้น คลิก “OK”



9. จำเป็นต้องอัปเดต Font เช่นกัน คลิก “Load File > Load Font File” เพื่อเลือกไฟล์ของ Font ที่ต้องการอัปเดต



10. ไปที่ไฟล์ของ Font ตามไฟล์เดอร์ด้านล่าง จากนั้น คลิก “StarCodeTable0-50\_EXT(JISX0213)\_SL\_V1.0.fnt” และคลิก “Open”



### 10.1 จากนั้นโปรแกรมโหลดไฟล์ เพื่ออัปเดต

#### FW Rewrite Tool for SM-S,T (COM)

Write! Load File! Port! About! Exit!

```
Writing...
Same firmware !

Success !
RN?StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File loading...
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File load success.
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File Size : 1352832 BYTE.
Check Sum : 4757h
|
```

### 11. คลิก “Write > Write Firmware” เพื่อทำการอัปเดต Font

#### FW Rewrite Tool for SM-S,T (COM)

Write! Load File! Port! About! Exit!

Write Firmware

Abort

```
RN?StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File loading...
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File load success.
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File Size : 1352832 BYTE.
Check Sum : 4757h
|
```

### 11.1 จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการอัปเดต

#### FW Rewrite Tool for SM-S,T (COM)

Write! Load File! Port! About! Exit!

```
RN?StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File loading...
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File load success.
StarCodeTable0-50_EXT(JISX0213)_SL_V1.0.fnt File Size : 1352832 BYTE.
Check Sum : 4757h
***Model Name : i350(RX) ***
***Model Name : i350(RX)_***
```

Download Start >>>>>  
Processing.....

000012800H BYTE (05%)


Base COM8,57600,8,0,0

Download <


Downloading...



12. เมื่อเสร็จแล้ว โปรแกรมจะโชว์ “Success & Write End!” และ คลิก “OK”



13. คลิก “Exit” เพื่อออกจากโปรแกรม เป็นการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์



14. ตรวจสอบเวอร์ชันของ Firmware ได้จากใบ Self-Test

- ปิดเครื่องปริ้นเตอร์
- กดปุ่ม “Feed & Power” ค้างไว้
- จากนั้น ใบ Self-Test จะเริ่มปริ้นออกมา

