

วิธีการอัพเดทเฟิร์มแวร์ mPOP โดยใช้ Star Quick Setup Utility Application

ดาวน์โหลด และติดตั้ง Star Quick Setup Utility ได้จาก App Store หรือ Google Play



1. เปิดเครื่อง mPOP

2. ไปที่ Setting > Bluetooth และทำการเชื่อมต่อ mPOP ด้วย Bluetooth



3. เปิดแอพ Star Quick Setup Utility จากนั้นกด Selected Device เพื่อทำการเลือก mPOP ที่เชื่อมต่ออยู่

Star Quick Setup Utility Ver.1.1.0	
Selected Printer mPOP Bluetooth / Model: mPOP (POP10) 2540015120600308	m POP
Top Menu	
Start Guide (Initial Settings)	>
Printer Operation Check	>
Printer Settings	>
Online Manual	>
(i) Others	>



K Back	Select Printer	Ċ
Searching		
mPOP Bluetooth / Model: mPOP 2540015120600308		

4. กด 'Printer Setting' หลังจากนั้นเลือนลงมาด้านล่างแล้วกด 'Firmware Updates'

Star Quick Setup Utility Ver.1.1.0	
Selected Printer mPOP Bluetooth / Model: mPOP (POP10) 2540015120600308	m POP
Top Menu	
Start Guide (Initial Settings)	>
Printer Operation Check	>
Printer Settings	>
Online Manual	>
(i) Others	>
Selected Printer mPOP Bluetooth / Model: mPOP (POP10) 2540015120600308	m POP
Others	
Printer Self Printing	>
Firmware Update	>
Customer Service Function	>



5. กด 'Update'

〈 Back	Firmware	Update	Ç
Current Version : 3.0 Please select a firmware file.			
File Name P10_V40(Main).mot			
-	New Firmw	are is now	
	available for Current Ve New Ver	your printer. ersion:3.0 sion:4.0	
	Cancel	Update	

6. หลังจากเริ่มการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ไฟที่เครื่องจะกระพริบ ให้รอจนกว่าจะขึ้น Success





7. กด OK

Success	
OK	

8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ จาก Self-test โดยการปิดเครื่อง กดที่ใส่กระดาษออกมา เอานิ้วกดปุ่มสีแดงค้างไว้ แล้วเปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องจะปริ้น Self-test ออกมา

