ขั้นที่ 1 ทำการดาวน์โหลด TSP100III Utility สามารถดาวโหลดได้ที่ App Storeและ Play Store.



ขั้นที่ 2 เปิดแอพพลิเคชั่น Settings ในระบบ IOS ->ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ TSP100-Xxxx

Q Settings		
	Bluetooth	
Examplane Mode	Now discoverable as "iPad".	
😒 Wi-Fi Off	MY DEVICES	
	TSP100-F1202	Connected (i)
Bluetooth On		

ขั้นที่ 3 เปิดแอพพลิเคชั่น TSP100III Utility -> ทำการเลือกอุปกรณ์ TSP143IIIBI



Bluetooth Setup



Pairing and Connect Bluetooth

>

Selected Device

	>
Select Device	Č
	×
	Select Device

ขั้นที่ 4 ทำการเลือก Setting ทางด้านล่าง ในลำดับต่อมาให้เลือก Service Function หลังจากนั้นให้ทำการใส่รหัส :

<mark>star1234</mark>



ogo Settings		
n uetooth Settings	Confirm Enter Password to use for Service function.	
	•••••	
SB Serial Number	Cancel	ОК
th Barcode Reader		
arcode Reader Sett	ings	

ขั้นที่ 5 ทำการเลือก Firmware Updates หลังจากนั้นให้ทำการใส่รหัส : latest -> จากนั้นให้เลือก

<mark>TSP100IIIBI_V20(Main)_V20(BOOT).mot</mark> -> กด Yes -> ให้รอจนกว่าขึ้นว่า Success.

K Back	Service Function	
Contents		
Maintenance Counter		>
Error Log		>
Firmware Updates		>

	e	
Contents		
TSP100IIIBI_V20(MAIN)_V20(BOOT).mot		~
		_

Password Required	
••••	
Cancel	OK





หมายเหตุ : ให้อัพเฟิร์มแวร์ผ่าน 4G เท่านั้น และในระหว่างการอัพเฟิร์มแวร์ **ห้ามทำการปิดเครื่อง TSP100IIIBI โดยเด็ดขาด