

วิธีตั้งค่าตัวอักษรไทย (UTF-8) ด้วย Star Quick Setup Utility Application

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store



2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอุปกรณ์แอนดรอยด์ด้วย สาย USB Type B + สาย Micro OTG



3. เปิดแอพพลิเคชั้น แล้วกด "Selected Printer"





4. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่

← Select Printer	C
Searching	
192.168.2.71	
LAN / Model: mC-Print2	
00:11:62:1B:E2:05	·

5. กดที่ "Print Setting"

4:41 🖬 📼 🖸		¥ 🖘 🖬 🛔		
Star Quick Setup Utility Ver.1.1.0				
8	Selected Printer 192.168.2.71 LAN / Model: mC-Print2 (MCP20) 00:11:62:1B:E2:05	"C-Print2		
Top Menu				
÷	Start Guide (Initial Settings)			
P	Printer Operation Check			
ð	Printer Settings			
	Online Manual			
<i>(i)</i>	Others			

6. กดที่ "Memory Switch Setting"





7. เปลี่ยน Special Region=Thai1Pass และ เปลี่ยน Code Page=UTF-8 หลังจากนั้นกด "Apply"

\leftarrow Memory Switch Settings	C
Function	Bit
Region	
Character Set	Single Byte (SBCS)
MBCS Font Set	Simplified Chinese (GB18030)
Special Region	Thai (1pass)
Character (Encoding / Font)	
Shift JIS Kanji Mode Default	Enable
Font Type	Normal Font
Zero Character Font	Normal Zero
International Character	USA
Code Page	UTF-8
Character Size (Kanji)	26dots
Character Size	12dots / 13dots (MBCS except Japanese)
FACTORY DEFAULT	APPLY

8. หรือเปลี่ยนใน <u>Bit Mode</u> >> Memory Switch 3 Bit F = ON หลังจากนั้นกด "Apply"

← Memory Switch Settings	C
Function Bit	
Number	
Bit F	
Bit E	
Bit D	
Bit C	
Bit B	
Memory Switch 2	
Memory Switch 3	
Memory Switch 4	
FACTORY DEFAULT	APPLY